

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamStation

Auto CPAP

Diseñado pensando en los pacientes y facilitar la adaptación a la terapia APAP

Características Auto CPAP DreamStation

- Detección avanzada de eventos*
- Auto - Algoritmo validado clínicamente (responde a eventos obstructivos: AO, H, RE, FL, VS.)
- Algoritmo de búsqueda pro-activo
- CPAP-Check
- Auto-Trial
- Opti-Start
- **Nuevo** - EZ-Start
- **Nuevo** - Rampa Smart (0-45 min)
- A-Flex
- **Nuevo** - Performance Check
- Encore: Sistema de gestión de paciente: informes de cumplimiento y de datos, informes de curvas
- **Nuevo** - Múltiples soluciones remotas de monitorización: Modems 3G, Bluetooth® y Wifi
- Memoria interna
- Módulo de oximetría (opcional)

Humidificación

- Humidificación activa – controlada por las condiciones climáticas de la habitación
- Capacidad de pre-calentamiento
- Tubo calentador (opcional)

Beneficios Auto CPAP DreamStation

- **EZ-Start's** automático, ajustes personalizados de la presión de CPAP. Diseñado para ayudar al paciente a acomodarse gradualmente al nivel de terapia prescrito.
- **Feedback de utilización diaria**, pantalla con la duración y progreso del sueño, diseñado para motivar a los pacientes en los primeros días de la terapia.
- **Performance Check**, simplifica la evaluación del equipo en el domicilio permitiendo una fácil resolución remota de los posibles problemas.
- **Conectividad**: DreamStation ofrece más opciones de monitorización remota que cualquier otro CPAP del mercado.

*Equipos Philips Respironics con detección avanzada de eventos, y registro de los mismos: Vías aéreas abiertas (AO), vías aéreas obstruidas (AO), Hipoapnea (H), respiratory events-related arousal (RERA), limitación de flujo (LF), Ronquido (R), fugas elevadas (FE), respiración periódica (RP).

Especificaciones Auto CPAP DreamStation

| Referencia | Descripción |
|------------|---|
| LAX500S15 | Auto CPAP DreamStation con tarjeta SD |
| LAX500H15 | Auto CPAP DreamStation con humidificador con tarjeta SD |

Especificaciones

| | |
|---|--|
| Modos terapias | Auto, CPAP, CPAP-Check |
| Funciones de terapia | Auto-Trial, EZ-Start, Opti-Start |
| Flex | 0 a 3 |
| Rango presión | 4-20 cm H ₂ O |
| Tiempo Rampa Smart | 0 a 45 (5-min aumentos) |
| Presión de inicio rampa | Ajustable por el paciente |
| Humidificación | Tubo calentador: fijo, adaptativo, tubo calentador (opcional) |
| Control equipo | Pantalla color LCD/rueda de control |
| Control LCD | Sensor de luz del ambiente |
| Filtros desechables | Reutilizable de polen y ultra-fino |
| Capacidad de Almacenamiento de datos (mínima) | Pantalla: cumplimiento Media de 1 día, 7-días, 30-días tarjeta SD > 1 año Memoria interna: hasta 6 meses |
| Compensación Altitud | Automática |
| Garantía | 2 años |
| Dimensiones | 15,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto) (sin humidificador) 29,7 (Largo) x 19,3 (Ancho) x 8,4 cm (Alto) (con humidificador) |
| Peso | 1,33 kg (sin humidificador), 1,98 kg (con humidificador) |
| Fuente de alimentación | 80W/12V/6,67A |
| Requerimientos eléctricos | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0-1,0 A |

Accesorios

| Humidificación | Referencia |
|---------------------------------------|------------|
| Humidificador calentador DreamStation | EUXH |
| Cámara de agua | 1122520 |

Tubing

| Tubing | Referencia |
|------------------------|------------|
| Tubo calentador (15mm) | HT15 |
| Tubo estándar (15mm) | PR15 |

Filtros

| Filtros | Referencia |
|--|------------|
| Filtro polen (espuma), reutilizable (1/pack) | 1122446 |
| Filtro ultra fino, desechable (1/pack) | 1122447 |
| Filtro ultra fino, desechable (2/pack) | 1122518 |
| Filtro ultra fino, desechable (6/pack) | 1122519 |

Accesorios

| Accesorios | Referencia |
|--|------------|
| Bolsa DreamStation | 1121162 |
| Módulo link DreamStation | 1120293 |
| Módulo SpO ₂ DreamStation | 1121694 |
| Sensor de dedo reutilizable (clip) | 936 |
| Sensor de dedo oximetría, Adulto, Flexible | 953 |
| Flexiwrap, cinta sensor, Adulto (25/pack) | 954A |
| Sensor de dedo reutilizable (suave), mediano | 1062050 |
| Sensor de dedo reutilizable (suave), pequeño | 1062051 |
| 80W fuente de alimentación DreamStation | 1118499 |

Conectividad

| Conectividad | Referencia |
|---------------|--|
| Módem celular | Verificar referencia con contacto local de Philips |
| Módem Wifi | Verificar referencia con contacto local de Philips |

